

■ **Codice:** 201200073

■ **Descrizione:** Set di alimentazione per lampeggiatori da cantiere



■ **Caratteristiche dimensionali e tecniche**

Dimensioni di massimo ingombro contenitore batterie:

- larghezza 165 mm
- altezza 130 mm
- profondità 80 mm
- lunghezza cavo di alimentazione 3 m
- peso complessivo 1,550 kg

■ **Descrizione prodotto**

Set di alimentazione composto da contenitore per batterie e cavo di alimentazione.

Il contenitore porta batterie è realizzato in materiale plastico; questo è formato da una base sagomata per l'inserimento dall'alto di numero 2 batterie del tipo 6V 4R25 25Ah, e da un coperchio superiore apribile, mediante vincoli laterali a scatto, contenente i contatti elettrici.

Nella parte superiore del coperchio è presente il cavo di alimentazione lunghezza 3 m dotato nella parte terminale di connettore femmina con contatti maschi.

Le batterie sono intercambiabili.

■ **Caratteristiche meccaniche/elettroniche**

- contenitore batterie realizzato in materiale plastico di colore nero
- cavo di alimentazione 2x1 di colore nero avente lunghezza 3 m
- tensione 12V
- capacità 25Ah

ATTENZIONE
Il prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano ma ricade nella tipologia di rifiuto speciale. Pertanto, alla fine del suo ciclo di vita, dopo aver eseguito le operazioni necessarie ad un corretto smaltimento, l'apparecchiatura deve essere consegnata a ditte specializzate nello smaltimento dello specifico rifiuto. Chiunque smaltisca abusivamente o come rifiuto urbano la presente apparecchiatura sarà soggetto alle sanzioni previste dalle normative nazionali vigenti. Le specifiche e le caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso

